

MFL205

Lokalizator zabezpieczeń obwodów



- Identyfikuje wyłączniki i bezpieczniki danego obwodu
- Łatwy w obsłudze
- Automatykne dostrojenie czułości
- Informacja akustyczna i wizualna
- Obsługa obwodów 110 V /230 V
- Standardowe przewody z 4 mm końcówkami bananowymi
- Zaciski krokodylkowe w zestawie (czarny, czerwony)
- Etui w zestawie

OPIS

Megger MFL205 to niewielki, łatwy w obsłudze przyrząd, pomocny przy identyfikacji bezpieczników bądź wyłączników w skrzynce bezpiecznikowej lub wewnątrz urządzenia. Wykorzystując standardowe przewody z 4 mm końcówkami bananowymi, nadajnik MFL205 można podłączyć do obwodu przy pomocy zacisków krokodylkowych bądź (przy pomocy odpowiedniego adaptera) do gniazdka elektrycznego/punktu świetlnego obwodu, którego bezpiecznik jest poszukiwany. Poszukiwane wyłączniki bądź bezpieczniki są identyfikowane przy pomocy komunikatów akustycznych i wizualnych, a czułość ich wykrywania jest dostrajana automatycznie.

Po podłączeniu nadajnika do obwodu pod napięciem następuje automatyczne wyzwalanie sygnału. Zbliżając odbiornik do zabezpieczeń obwodu, MFL205 samoczynnie dostraja czułość wykrywania sygnału, co ułatwia identyfikację poszukiwanego bezpiecznika. W celu wydłużenia żywotności baterii, urządzenie wyłącza się samoczynnie po 3 minutach bezczynności.

SPECYFIKACJA

Obsługiwane napięcie	110/230 V 50/60 Hz
Pobór prądu	< 20 mA
Automatyczne wyłączenie	(Odbiornik) Po 3 minutach bezczynności
Temperatura pracy	0° do 40 °C
Temperatura przechowywania	0° do 50 °C przy < 95% wilg. wzgl.
Wilgotność względna	95% (0° do 30 °C)
Maks. wys. pracy	≤2000 m n.p.m
Zasilanie	1 x 9 V PP3 bateria alkaliczna
Żywotność baterii	>40 godzin
Klasa szczelności IP	IP50
Bezpieczeństwo	EN61010-1 CAT III 300 V
EMC	EN61326-1, EN61326-2
Wymiary	(wys. x szer. x gł.) 210 x 145 x 60 mm (nadajnik:100 x 65 x 30) (odbiornik:198 x 58 x 36)
Waga zestawu	305 g (bez baterii) 110 g (nadajnik), 95 g (odbiornik)

INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Opis	Nr katalogowy	Opis	Nr katalogowy
MFL205 Lokalizator zabezpieczeń obwodów	1013-835	Akcesoria opcjonalne	
		Adapter gniazda – typ brytyjski (MSA 1363 UK)	1013-837
		Adapter gniazda – typ europejski (MTF230 Schuko)	1013-838

BIURO SPRZEDAŻY

Megger Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 42A,
05-500 Stara Iwiczna
T +48 22 2 809 808
E. info.pl@megger.com

MFL205_DS_PL

www.pl.megger.com
ISO 9001
Marka Megger jest prawnie chronionym
znakiem towarowym.